

Requisitos técnicos

Hardware

Hardware (especificaciones mínimas)

- Procesador Intel Pentium IV
- 256 MB de memoria principal
- 250 MB disponibles en disco duro.
- Unidad de CD ROM
- Tarjeta de red
- Monitor a color con resolución de 800x600 como mínimo aún cuando lo ideal es 1024x768

Software

Software

- Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP o Windows 98
- Microsoft Internet Explorer 5.01 superior
- SAP Front End

Configuración de mandantes

Para **configurar un mandante** a través de SAP Logon, realiza los siguientes pasos.






- 1 Acceder a SAP Logon a través del botón INICIO de Windows o bien, a través del icono de SAP Logon  que tienes ahora en el escritorio de tu computadora.
Aparecerá en pantalla la caja de diálogo de entrada a SAP Logon 640.
- 2 Seleccionar el botón **Def. usuario**  ubicado en la ventana de SAP Logon 640. Aparecerá la ventana de Propiedades para capturar la información de la nueva entrada o mandante.
- 3 Introducir los datos en los **campos** que aparecen en la ventana de **Propiedades**, primero para el mandante de **producción** y después para el mandante de **capacitación**. (Ver [Figura 1](#))
Nota: Cada mandante tiene datos específicos para llenar en cada campo de la ventana de Propiedades, revisa en la [Tabla 1](#) la información.
- 4 Seleccionar el botón de **Crear**  para generar el acceso directo o bien seleccionar el botón **Crear y acceder**  para crear el acceso directo y acceder a él. Para efecto de este curso utiliza la opción **Crear**  que cerrará la ventana de **Propiedades** y volverás a la ventana de acceso.
- 5 Sabrás que el proceso ha sido exitoso cuando aparezca el mandante creado en la caja de diálogo de acceso.
En la caja de diálogo de **SAP Logon 640** podrás crear otro acceso siguiendo los pasos del 2 al 4.

Figura 1



The screenshot shows the 'Propiedades' dialog box in SAP. It has a 'Sistema' tab. The fields are: Denominación: SAP 230 Capacitación; Servidor aplicación: 10.2.59.21; String de SAProuter: (empty); ID sistema: R3Q; Nº sistema: 01; Sistema SAP: R/3 R/2. There are buttons for 'Grabar', 'Acceder', 'Cancelar', 'Grabar y acceder', and 'Ayuda'.

Tabla 1

Datos a introducir dependiendo el mandante a utilizar.

Campo / Mandante	Producción	Capacitación
Denominación	SAP 300 Producción	SAP 230 Capacitación
Servidor	10.2.59.10	10.2.59.21
ID sistema	R3P	R3Q
No. Sistema	02	01

Nota: El resto de la información deberá permanecer como está.